

## Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37 K37 cavo EM 12VAC/DC YE/RD



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>698.130.74</b> |
| <b>Serie:</b>           | <b>Kompakt 37</b> |



### DATI MECCANICI

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Altezza                       | 141 mm                       |
| Diametro                      | 38 mm                        |
| Materiali                     | PC                           |
| Colore calotta                | Giallo<br>Rosso              |
| Colore cassa                  | Nero                         |
| Categoria di protezione       | IP65                         |
| Collegamento                  | Cavo                         |
| Sezione del cavetto max.      | 0,34 mm <sup>2</sup> / 22AWG |
| Punto di inserimento dei cavi | Passacavo a membrana         |
| Cablaggio minimo              | d = 1 mm                     |
| Cablaggio massimo             | d = 9 mm                     |
| Lunghezza cavo                | 2000 mm                      |
| Scarico trazione              | Dispositivo antiestrazione   |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio ad incasso         |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                        |
| Temperatura operativa massima | +50°C                        |
| Peso con imballaggio          | 155 g                        |
| Peso del prodotto             | 125 g                        |

### DATI ELETTRICI

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 12V                      |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                    |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                  |
| Tensione nominale di esercizio | 12 VDC                   |
| Corrente nominale di esercizio | 205 mA                   |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                   |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2   |
| Grado di inquinamento          | 3                        |
|                                | Nell'area connessioni: 2 |

### DATI OTTICI

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Sorgente luminosa           | LED             |
| Colore della luce           | Giallo<br>Rosso |
| Immagine ottica del segnale | Durata          |
| Durata ottica               | max. 50.000 h   |

### DATI DI APPROVAZIONE



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

**K37 cavo EM 12VAC/DC YE/RD**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                  | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì                   |
| WEEE                           | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                   |
| Conforme a CCC                 | No                   |
| Conforme a UL                  | cULus                |
| UL Type Rating                 | Tipo 12<br>Tipo 4X   |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

## K37 cavo EM 12VAC/DC YE/RD

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.